

Drukarka przenośna HP OfficeJet 200



Niech świat zamieni się w Twoje biuro dzięki wydajnemu drukowaniu mobilnemu – sieć nie jest konieczna¹. Ta szybka, cicha drukarka drukuje więcej stron na wkład i jest wyposażona w akumulator o długim czasie pracy².

Najważniejsze funkcje

- **Prędkość drukowania** Zasilanie sieciowe: do 10 str./min w czerni; do 7 str./min w kolorze
- **Czas drukowania pierwszej strony** Zasilanie sieciowe: w ciągu zaledwie 12 s w czerni; w ciągu zaledwie 14 s w kolorze;
- **Sieci i łączność** W standardzie 1 port USB 2.0 + Wi-Fi
- **Wyświetlacz** Monochromatyczny wyświetlacz graficzny (MGD) dużej rozdzielczości o przekątnej ekranu 5,08 cm (2,0")



Mobile printing



Legendary HP reliability

Łatwe drukowanie przenośne – gdziekolwiek tego potrzebujesz

- Możliwość drukowania bezprzewodowego z laptopa lub urządzenia przenośnego, z routerem lub bez^{1,3}.
- Rozpoczęcie drukowania w kilka minut. Technologia HP Auto Wireless Connect ułatwia konfigurację.
- Ta trwała, kompaktowa drukarka mieści się w samochodzie, plecaku i nie tylko, co zapewnia wygodne drukowanie w każdym miejscu.

Zdobądź przewagę z szybkim i łatwym drukowaniem mobilnym

- Ogranicz przerwy na ładowanie dzięki akumulatorowi o długim czasie pracy.
- Największa liczba drukowanych stron w porównaniu z innymi drukarkami tej klasy przy użyciu oryginalnych wkładów HP².
- Przygotuj się na sukces, gdziekolwiek jesteś. Pracuj wydajnie przez cały dzień dzięki wysokiej prędkości druku⁴.
- Wydajna praca dzięki dużemu i łatwemu w obsłudze panelowi sterowania.

Legendarna jakość i niezawodność

- Energia na cały dzień. Ładowanie w domu, samochodzie, biurze i nie tylko⁵.
- Podłącz swoje źródło zasilania, aby w ciągu 90 minut naładować wyłączoną drukarkę dzięki technologii HP Fast Charge⁶.
- Zminimalizuj przerwy dzięki doskonałej konstrukcji i cichemu działaniu. Rób wrażenie na klientach bez głośnych przerw w pracy.
- Ta niezawodna drukarka zapewnia wydruki wysokiej jakości za każdym razem.

Dane techniczne

Funkcje	Wydrukuj
Technologia druku	Termiczna drukarka atramentowa HP
Prędkość druku	W czerni (A4, ISO): Zasilanie sieciowe: do 10 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 9 str./min; W kolorze (A4, ISO): Zasilanie sieciowe: do 7 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 6 str./min; Kopia robocza czarna (A4): Zasilanie sieciowe: do 20 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 18 str./min; Kopia robocza w kolorze (A4): Zasilanie sieciowe: do 19 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 17 str./min
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): Zasilanie sieciowe: zaledwie 12 s; Zasilanie akumulatorowe: zaledwie 12 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): Zasilanie sieciowe: zaledwie 14 s; Zasilanie akumulatorowe: zaledwie 15 s;
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera); W kolorze (best): Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi;
Miesięczny cykl pracy	Do 500 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 100 do 300
Standardowe języki drukowania	HP PCL 3 GUI
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 3 mm, Dolny: 3 mm, Lewy: 3 mm, Prawy: 3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 209,9 x 349,6 mm
Druk bez marginesów	Tak (do 127 x 177 mm)
Liczba materiałów eksploatacyjnych	2: 1 czarny, 1 kolorowy (błękitny, purpurowy, żółty)
Obsługiwane karty pamięci	Brak
Drukowanie dwustronne	Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)
Szybkość procesora	525 MHz
Sieci i łączność	Standardowo: 1 port USB 2.0; Wi-Fi;
Bezprzewodowe	Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; System operacyjny Chrome OS; Druk bezpośredni Wi-Fi®
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy
Pamięć	Standardowo: 128 MB DDR3; Maksymalnie: 128 MB
Liczba podajników papieru	Standardowo: 1; Maksymalnie: 1
Nośniki	Papier zwykły, papier fotograficzny HP, papier matowy HP Brochure lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery błyszczące do druku atramentowego, cienki papier zwykły/makulaturowy
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): od 76,2 x 216 do 101 x 355,6 mm Obsługiwany (metryczny): A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Koperty (A2, C5, C6, DL); Papier fotograficzny (10 x 15 cm)
Pojemność podajników	Standardowo: Do 50 Maksymalnie: Do 50
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, 8.1, 8, 7; procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (tylko 32-bitowy), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. System operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy): dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub zgodny 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. System operacyjny Apple OS X Yosemite (wer. 10.10), OS X Mavericks (wer. 10.9), OS X Mountain Lion (wer. 10.8); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB. Linux: więcej informacji jest dostępnych na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS

Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (tylko 32-bitowy), Windows XP SP3; Apple OS X Yosemite (wer. 10.10), OS X Mavericks (wer. 10.9), OS X Mountain Lion (wer. 10.8); Linux Mac: Apple® OS Catalina (wer. 10.15), OS X El Capitan (wer. 10.11), OS X Yosemite (wer. 10.10), OS X Mavericks (wer. 10.9); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB
Dołączone oprogramowanie	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 364 x 186 x 69 mm; Maksymalnie: 364 x 260 x 214 mm (z otwartym podajnikiem);
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	495 x 119 x 243 mm
Masa drukarki	2,1 kg (2,2 kg z akumulatorem)
Waga w opakowaniu (brutto)	3,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 5 do 40°C Wilgotność: Wilgotność względna od 15 do 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: od -40 do 60°C Wilgotność: Wilgotność względna 20-90%
Akustyka	Moc dźwięku: 5,4 B(A) w trybie najlepszym (Best); 6,0 B(A) w trybie normalnym (Normal); 6,2 B(A) w trybie szybkiego wydruku próbnego (Fast Draft)
Zasilanie	Wymagania: Input voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 200 to 240 VAC, 50 to 60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Pobór mocy: 15 W (aktywność), 0,17 W (urządzenie wyłączone ręcznie), 3,9 W (tryb czuwania), 1,14 W (tryb uśpienia); Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;
Certyfikaty	Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certyfikat Blue Angel: Nie, należy odnieść się do dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information)
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Tajlandii
Panel sterowania	9 przycisków na panelu przednim; 2 diody LED (Wi-Fi wł./wyl., Wi-Fi Direct wł./wyl.)
Zawartość opakowania	CZ993A: Drukarka przenośna HP OfficeJet 200; HP 62 – konfiguracyjny wkład z czarnym atramentem (ok. 200 stron); Trójkolorowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 62 (ok. 120 str.); Ulotka dot. przepisów; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający; Akumulator; Informacje na temat pojemności wkładów atramentowych oraz wydajności drukowania są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Materiały eksploatacyjne	N9J71AE HP 62 podwójny zestaw z oryginalnymi czarnymi/trójkolorowymi atramentami C2P06AE HP 62 oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy C2P05AE HP 62XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL C2P07AE HP 62XL oryginalny wkład atramentowy trójkolorowy XL CHP710 Papier HP All-in-One Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm CHP210 Papier HP Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Serwis i pomoc techniczna	UG196E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarkę OfficeJet UG072E – trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarkę OfficeJet w następnym dniu UG245E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego drukarek OfficeJet (UG196E: wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG072E: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG245E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika Południowej Afryki, Izrael, Turcja)
Gwarancja	Roczna gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu

Przypisy

- ¹ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej łączność Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
- ² Oświadczenie o najlepszej w swojej klasie wydajności opiera się na porównaniu wszystkich przenośnych kolorowych drukarek atramentowych według stanu na październik 2015 roku z uwzględnieniem raportu dotyczącego udziału w rynku opracowanego przez IDC na II kwartał (Q2) roku 2015, na podstawie specyfikacji opublikowanych przez producentów.
- ³ Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub ich bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Prędkość drukowania może się różnić w zależności od źródła zasilania. Z wyłączeniem pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims.
- ⁵ Ładowanie przez port USB, gdy urządzenie jest wyłączone wymaga podłączenia do portu ładowania USB o minimalnym natężeniu 1 A.
- ⁶ Podczas ładowania ze źródła zasilania prądem zmiennym przy wyłączonym systemie technologia HP Fast Charge pozwala naładować standardowy akumulator do poziomu 90% w 90 minut. Gdy drukarka jest włączona, czas ładowania wzrasta zależnie od intensywności użytkowania.



hp.com

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA6-4371, Kwiecień 2021

