

# Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro seria M28



## Najmniejsze w swojej klasie urządzenie laserowe.<sup>1</sup>

Zapewnij sobie wydajność urządzenia wielofunkcyjnego, które pasuje do przestrzeni, którą dysponujesz, i budżetu. Drukuj, skanuj i kopiuj materiały w profesjonalnej jakości. Proste drukowanie i skanowanie bezpośrednio z poziomu smartfona.<sup>2,3</sup>



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28a



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w

Drukarka korzysta z zabezpieczeń dynamicznych, które mogą być okresowo aktualizowane za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Drukarka nadaje się do użycia wyłącznie z wkładami drukującymi z oryginalnym układem firmy HP. Wkłady drukujące korzystające z układów innych producentów mogą nie działać lub przestać działać. Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

## Najważniejsze funkcje

- Najmniejsze w swojej klasie laserowe urządzenie wielofunkcyjne<sup>1</sup>
- Drukowanie, skanowanie i kopiowanie za pomocą jednego kompaktowego urządzenia<sup>2,3</sup>
- Jakość i niezawodność, których oczekujesz od lidera w branży
- Szybkość drukowania do 18 str./min<sup>4</sup>
- Intuicyjne, łatwe w użyciu
- Łatwe drukowanie i skanowanie z poziomu urządzeń przenośnych dzięki aplikacji HP Smart (M28w)<sup>3</sup>
- Wi-Fi Direct®, Google Cloud Print™, certyfikat Mopria, mobilne drukowanie Apple AirPrint (M28w)
- Technologia HP Auto-On/Auto-Off<sup>6</sup>
- Kopiowanie dowodów tożsamości oraz wyświetlacz LCD z ikonami (tylko M28w)

## Wysoka wydajność i niewielkie wymiary

- Łatwe radzenie sobie z zadaniami i możliwość korzystania z wielu funkcji na jednym urządzeniu – drukowania, skanowania i kopiowania.
- Prędkość druku do 18/19 str./min maksymalizuje efektywny czas pracy.<sup>4</sup>
- Łatwe skanowanie dokumentów bezpośrednio do pliku PDF i wiadomości poczty elektronicznej za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji biznesowych.<sup>5</sup>
- Łatwe kopiowanie obu stron dowodów tożsamości na jednej stronie arkusza papieru.

## Bezkompromisowa jakość

- Ta niezwykle mała drukarka laserowa zapewnia wyjątkową jakość każdego wydruku.
- Technologia HP Auto-On/Auto-Off zapewnia oszczędność energii.<sup>6</sup>
- Szybkie wykonywanie zadań drukowania dzięki zainstalowanym fabrycznie oryginalnym wkładom z tonerem HP.

## Łatwe drukowanie i skanowanie mobilne z aplikacją HP Smart

- Drukowanie z chmury i skanowanie ze smartfona oraz łatwe zamawianie tonera za pomocą aplikacji HP Smart.<sup>2,3</sup>
- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tableatów.<sup>2,7</sup>
- Z łatwością dziel się zasobami – uzyskaj dostęp do urządzenia oraz drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej.<sup>2,8</sup>
- Podłącz smartfona bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią.<sup>2,9</sup>



Precision black toner



Auto on/off



Mobile printing



Ultra-compact

## Przegląd produktu

Przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w

1. Intuicyjny panel sterowania LCD z ikonami
2. Fabrycznie zainstalowany oryginalny wkład z tonerem HP
3. Odbiornik papieru na 100 arkuszy
4. Skaner płaski obsługuje papier rozmiaru do 21,6 × 29,7 cm
5. Obsługa sieci bezprzewodowej (802.11b/g/n)
6. Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi Direct®
7. Łatwe drukowanie mobilne dzięki aplikacji HP Smart
8. Port Hi-Speed USB 2.0
9. Podajnik papieru na 150 arkuszy (pokazany zamknięty)



## Krótką charakterystyka



Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28a	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w
Numer produktu	W2G54A	W2G55A
Prędkość drukowania	Do 18 str./min, A4	
Pojemność podajnika/odbiornika	Podajnik na 150 arkuszy, odbiornik na 100 arkuszy	
Wyświetlacz LED	Tak	
Wydajność wkładu, w czerni/kolorze (w stronach)	W zestawie: Ok. 500 A: Ok. 1000	
Łączność sieciowa	Niedostępny	Obsługa sieci bezprzewodowej (802.11b/g/n)
Możliwość druku mobilnego	Niedostępny	Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; certyfikat Mopria; Wi-Fi Direct; Aplikacja HP Smart

## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	CF244A HP 44A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (1000 stron)
<b>Serwis i pomoc techniczna</b>	UG206E: Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarki LaserJet UG086E: Trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarki LaserJet w następnym dniu roboczym UG289E: Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem drukarek LaserJet do centrum serwisowego (UG206E: wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG086E: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG289E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika Południowej Afryki, Izrael, Turcja)

## Dane techniczne

<b>Model</b>	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28a	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w
<b>Numer produktu</b>	W2G54A	W2G55A
<b>Funkcje</b>	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie	
<b>Panel sterowania</b>	LED	LCD ICON
<b>Drukowanie</b>		
<b>Technologia druku</b>	Urządzenia laserowe	
<b>Prędkość druku<sup>1</sup></b>	<b>W czerni (A4, tryb normalny)</b> Do 18 str./min;	
<b>Czas drukowania pierwszej strony</b>	<b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 8,2 s; <b>W czerni (A4, tryb uśpienia):</b> W ciągu zaledwie 8,2 s;	<b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 8,2 s; <b>W czerni (A4, tryb uśpienia):</b> W ciągu zaledwie 8,3 s;
<b>Rozdzielczość druku</b>	<b>W czerni (best):</b> Maks. 600 x 600 dpi; <b>Technologia:</b> HP FastRes 600;	
<b>Miesięczny cykl pracy<sup>2</sup></b>	Do 8000 stron A4; <b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:</b> 100 do 1000	
<b>Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki</b>	HP Auto-On/Auto-Off	Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App
<b>Standardowe języki drukowania</b>	PCLmS; URF; PWG	
<b>Obszar drukowania</b>	<b>Marginesy wydruku</b> Górny: 2 mm, Dolny: 2 mm, Lewy: 2 mm, Prawy: 2 mm; Maksymalny obszar zadruku: 216 x 297 mm	
<b>Kopiowanie</b>		
<b>Prędkość kopiowania</b>	<b>W czerni (A4):</b> Do 18 kopii/min	
<b>Specyfikacje dotyczące kopiarek</b>	Liczba kopii; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Optymalizacja; Papier; <b>Maksymalna liczba kopii:</b> Do 99 kopii; <b>Rozdzielczość kopiowania:</b> 600 x 400 dpi; <b>Powiększenie/zmniejszenie:</b> 25 do 400%;	
<b>Skanowanie</b>		
<b>Format pliku zawierającego zeskanowany obraz</b>	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28a	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w
Numer produktu	W2G54A	W2G55A
Specyfikacje dotyczące skanerów	<b>Typ skanera:</b> Płaski; <b>Technologia skanowania:</b> CIS; <b>Tryby inicjacji skanowania:</b> Skanowanie za pomocą oprogramowania do skanowania HP LaserJet albo oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA; <b>Wersja sterownika Twain:</b> Wersja 2.1 (Windows 7 i nowsze); <b>Maks. format skanowania (płaski skaner):</b> Od 216 do 297 mm; <b>Rozdzielczość optyczna skanowania:</b> Maks. 600 ppi	
Zaawansowane funkcje skanowania	Nie	
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	250 do 2000	
Powierzchnia skanowalna	<b>Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski):</b> Od 216 do 297 mm;	
Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości	24 bity / 256	
<b>Faksowanie</b>		
Specyfikacje dotyczące faksów		<b>Zgodność telekomunikacyjna:</b> Sieć bezprzewodowa: EU RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1.
<b>Szybkość procesora</b>	500 MHz	
<b>Sieci i łączność</b>		
Standardowo	Port Hi-Speed USB 2.0	Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Bezprzewodowe	Nie	Tak
Możliwość druku mobilnego	Nie	Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; certyfikat Mopria; Wi-Fi Direct; Aplikacja HP Smart
Obsługiwane protokoły sieciowe	Nie	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autodiscovery; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
<b>Pamięć</b>	Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB	
<b>Obsługa nośników</b>		
Liczba podajników papieru	Standardowo: 1 podajnik papieru ; Maksymalnie: 1 podajnik papieru	
Nośniki	Zwykły papier, koperta, kartka pocztowa, etykieta	
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Od 105 × 148 do 216 × 297 mm ; Obsługiwany (metryczny): A4; A5; A6; Koperty (C5, DL); Niestandardowy	

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28a	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M28w
Numer produktu	W2G54A	W2G55A
Obsługa nośników	<b>Podajniki standardowe:</b> podajnik na 150 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik papieru na 100 arkuszy	
Gramatura nośnika	Od 65 do 120 g/m <sup>2</sup> ;	
Pojemność podajników	<b>Podajnik 1:</b> Arkusze: 150; Koperty: 10 <b>Maksymalnie:</b> Do 150 arkuszy	
Pojemność zasobnika wyjściowego	<b>Standardowo:</b> Do 100 arkuszy Koperty: Do 10 kopert <b>Maksymalnie:</b> Do 100 arkuszy	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32- lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB Linux (więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )	
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB Linux (więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )	
Minimalne wymagania systemowe	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32- lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. <b>Mac:</b> Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; USB	
Dołączone oprogramowanie	Dla systemu operacyjnego Windows: Instalator oprogramowania HP; Deinstalator oprogramowania HP (z wyłączeniem Win8+); Sterownik drukarki HP PCLmS; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assist (HP Connected); Konfiguracja urządzeń i oprogramowania; Instrukcje obsługi online; HP Printer Assistant; Sterownik skanowania HP; Aplikacja do skanowania HP; Opracowanie dotyczące poprawy produktu HP. Dla systemu operacyjnego Mac: Ekran powitalny (odsya użytkowników do strony <a href="http://www.hp.com.lub.OS.App.Source.z.oprogramowaniem.LaserJet">http://www.hp.com.lub.OS.App.Source.z.oprogramowaniem.LaserJet</a> )	
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer WWW zabezpieczony hasłem	Wbudowany serwer internetowy zabezpieczony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieciowych; Zmiana hasła społeczności za pomocą protokołu SNMPv1
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
<b>Wymiary i waga</b>		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	<b>Minimalnie</b> 360 x 264 x 197 mm; <b>Maksymalnie:</b> 360 x 427 x 347 mm;	
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	398 x 248 x 306 mm	
Masa drukarki	5,4 kg	
Waga w opakowaniu (brutto)	6,9 kg	
Środowisko pracy	<b>Temperatura:</b> Od 10 do 32,5°C; <b>Wilgotność:</b> wilgotność względna 30-70%	
Warunki przechowywania	<b>Temperatura:</b> Od -20 do 60°C; <b>Wilgotność:</b> wilgotność względna od 10 do 90%	
Akustyka	<b>Moc dźwięku:</b> 6,5 B(A); <b>Ciśnienie akustyczne:</b> 52 dB (A)	
Zasilanie	<b>Wymagania:</b> 220-240 V nominalnie przy ±10% (min. 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominalnie przy ±3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); <b>Pobór mocy:</b> 365 W (aktywne drukowanie), 2,9 W (tryb gotowości), 0,6 W (tryb uspienia), 0,1 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,1 W (wyłączenie ręczne), 0,6 W (włączenie automatyczne / Wake On USB); <b>Średnie zużycie energii:</b> Blue Angel: 0,456 kWh/tydzień; Energy Star: 0,417 kWh/tydzień; <b>Typ zasilacza:</b> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.;	<b>Wymagania:</b> 220-240 V nominalnie przy ±10% (min. 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominalnie przy ±3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); <b>Pobór mocy:</b> 365 W (aktywne drukowanie), 2,9 W (tryb gotowości), 0,6 W (tryb uspienia), 0,1 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,1 W (wyłączenie ręczne), 0,6 W (włączenie automatyczne / Wake On USB); <b>Średnie zużycie energii:</b> Blue Angel: 0,456 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0,253 kWh/Week; <b>Typ zasilacza:</b> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-on/Auto-off	
Certyfikaty	CISPR 22:2008 oraz CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Certyfikat Blue Angel	Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP	
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Wietnamie	
Zawartość opakowania <sup>4</sup>	Drukarka HP LaserJet Pro M28a; Zainstalowany fabrycznie, oryginalny wkład startowy HP LaserJet z czarnym tonerem (500 stron); Instrukcja rozpoczęcia pracy; Arkusz instalacyjny; Ulotka dot. pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Sterowniki i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający	Drukarka HP LaserJet Pro M28w; Zainstalowany fabrycznie, oryginalny wkład startowy HP LaserJet z czarnym tonerem (500 stron); Instrukcja rozpoczęcia pracy; Arkusz instalacyjny; Ulotka dot. pomocy technicznej; Ulotka dot. deklaracji UE (tylko UE); Karta gwarancyjna; Sterowniki i dokumentacja na płycie CD; Przewód zasilający; Przewód USB
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja	

## Przypisy

- <sup>1</sup> Najmniejsza w tej klasie ilość zajmowanego miejsca w porównaniu tylko z wymiarami większości osobistych drukarek laserowych na świecie (zdefiniowanych jako monochromatyczne drukarki laserowe w cenie poniżej 100 EUR i monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenia laserowe w cenie poniżej 150 EUR); Wewnętrzne badanie HP dotyczące specyfikacji opublikowanych przez producentów drukarek na 9 października 2017 r. i zleczone przez HP badanie Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2017. Udział w rynku podany przez IDC CYQ2 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Zmierzone zajmowane miejsce przez drukarki HP LaserJet Pro z serii M15 wynosi 649,30 centymetra kwadratowego, a przez urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro z serii M28 wynosi 956,13 centymetra kwadratowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://www.keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series>.
- <sup>2</sup> Dostępne tylko w urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet Pro M28w.
- <sup>3</sup> Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- <sup>5</sup> Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).
- <sup>6</sup> Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień; może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
- <sup>7</sup> Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi zostać podłączone do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługujących łączność Wi-Fi Direct®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

## Dane techniczne zastrzeżenia

- <sup>1</sup> Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.
- <sup>2</sup> Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- <sup>3</sup> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
- <sup>4</sup> Oryginalny wkład startowy HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajność 500 stron). Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Styczeń 2021

